

## Alpha IP Jalousieaktor für Markenschalter – BBL 25001-N2

Der Alpha IP Jalousieaktor für Markenschalter ermöglicht eine komfortable Steuerung angeschlossener Wechselspannungsmotoren für Rollläden oder Markisen. So lassen sich elektrisch betriebene Jalousien automatisch hoch- bzw. herunterfahren und darüber hinaus ist eine exakt einstellbare Lamellenposition von Raffstores und Jalousien möglich. Die Bedienung der Jalousien erfolgt ganz bequem über die Tasterwippe des Schalters, per Funk-Fernbedienung oder über die Alpha IP App.



### 1.1 Produkteigenschaften

- Unterputzaktor zum Steuern von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen
- Ermöglicht eine exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores oder Jalousien
- Komfortable Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Jalousien/Rollläden und die Einstellung der Lamellenposition
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Alpha IP App (ohne Folgekosten) betrieben werden

### 1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Jalousieaktor für Markenschalter
- Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)
- Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)
- Bedienungsanleitung

## 2 Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Versorgungsspannung           | 230 V/50 Hz   |
| Stromaufnahme                 | max. 2,2 A  |
| Maximale Schaltleistung       | 500 VA  |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb | 0,2 W   |
| Lastart                       | Motorlast   |
| Relais                        | 1x Wechsler, 1x Schließer                               |
| Leitungsart u. -querschnitt   | starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Installation                  | nur in Schaltdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1      |
| Schutzart                     | IP20  |
| Umgebungstemperatur           | 0 - 50 °C   |
| Abmessungen (B x H x T)       | 71 x 71 x 37 mm   |
| Gewicht                       | 58 g  |
| Funkfrequenz                  | 868,0-868,6 MHz<br>869,4-868,65 MHz                     |
| Typ. Funkreichweite           | 220 m (Freifeld)  |
| Verpackungsmaß                | 122 x 112 x 48 mm                                       |
| Verpackungsgewicht            | 135,2 g   |