

## Alpha IP: Schlüsselbundfernbedienung – Alarm KRCA 63001-N3

Über die Alpha IP Schlüsselbundfernbedienung – Alarm können Alarmfunktionen oder das An- bzw. Ausschalten von Beleuchtungen gesteuert werden. Die Konfiguration der Alarmfunktionen erfolgt in der Alpha IP App. Mit den Tasten der Schlüsselbundfernbedienung lassen sich diese Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren.



### 1.1 Produkteigenschaften

- Funk-Fernbedienung mit 4 Tasten ermöglicht die komfortable Steuerung von Alarmfunktionen oder das An- bzw. Ausschalten von Beleuchtung
- Alarmfunktionen können über die Alpha IP App erstellt und über die Funk-Fernbedienung auf Tastendruck aktiviert oder deaktiviert werden
- Funktionstasten für „Hüllschutz“, „Vollschutz“, „Alarm unscharf“ und „Licht ein/aus“
- Durch die Befestigung am Schlüsselbund jederzeit griffbereit
- Lange Batterielebensdauer durch den Einsatz einer Standard- AAA-Batterie
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Direkte Bestätigung von Funk-Befehlen über die Multicolor-Geräte-LED

### 1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Schlüsselbundfernbedienung
- Schlüsselring
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
- Bedienungsanleitung

## 2 Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessungen (B x H x T)	38 x 75 x 14 mm
Gewicht	38 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m
Verpackungsmaß	122 x 93 x 36 mm
Verpackungsgewicht	104 g